



Firestone Audio

Korora(カローラ) RIAA イコライザーアンプ
【BSFS021】



【Korora RIAA イコライザーアンプ】

スピットファイヤー カローラ RIAA イコライザーアンプは、あなたの PC サウンドシステムに、アナログ・プレーヤーを追加できるようにアップグレードします。

【Korora RIAA イコライザーアンプの基本仕様】

- 形式: バッテリー駆動式 MM/MC RIAA イコライザーアンプ
- 超ローノイズ: -100dB 「バッテリー駆動時」
- 入力切替: シックス・ポジション
 - 1) 220pF, 2) 10Ω, 3) 43Ω, 4) 100Ω, 5) 47kΩ, 6) オプション
- ゲイン切替: フォー・ポジション
 - 1) 51dB, 2) 54dB, 3) 58dB, 4) 69dB
- 充電電池内蔵: 充電電池とともに、自動充電回路も内蔵
- AC アダプター電源「24V・0.5A」(PSE 対応) が付属

このイコライザーアンプを使えば、簡単に「アナログレコード」を、PC オーディオに取り込むことができます。
しかも、電池駆動で「高 S/N 比」を実現！

【その他の特徴】

5mm 厚アルミ・フロントパネル
 RIAA: パッシブ方式
 アンプ: DC アンプ
 入力(RCA1 系統)/出力(RCA1 系統)
 入力・ゲイン切替 SW 付
 サイズ: 8cm(W) x 11cm(D) x 5cm(H)
 カラー: ブルー

【付属品】

AC アダプター「24V(0.5A)」(PSE 対応済)
 FireStone オリジナル RCA ケーブル
 小型アーレンキー
 マニュアル
 保証書

輸入元: (有)横浜ベイサイドネット

【取扱説明】

お使いになる前に、カローラの初期設定値をご確認ください。
 (初期設定では、標準的な MM カートリッジ用に設定されていますので、標準的な MM カートリッジをお使いの場合は、再設定の必要は有りません。)
 設定用の「ディップスイッチ」は、アンプ内部に有りますので、付属のアーレンキー(六角レンチ)を使って、前パネルの上部 2カ所、及び後パネルの上部 2カ所のボルトを外し、上部パネルを開けてから行います。

【ヒント】設定を行う場合は、電源スイッチが「OFF」になっていることを確認しましょう。

1. ゲイン切替スイッチの設定
 初期値は、(1.OFF 2.OFF)で 51dB になっています。
 MC カートリッジや、低出力 MM カートリッジをご使用の場合は、「User Guide」を参考に最適なゲインに設定してください。
 最高、(2.ON 2.ON)の 69dB まで、設定可能です。
 また、アンプ後パネルには、ゲイン切替スイッチ(High/Low)も付いていますので、こちらも併用しながら最適なポジションを見つけて下さい。

2. 入力負荷切替スイッチの設定
 初期値は、(5.ON)の 47kΩ 対応になっています。
 接続するカートリッジの仕様に合わせて、最適なポジションに設定してください。

【ヒント】設定スイッチは、それぞれ、左右 2チャンネル用に 2セット有りますので、忘れずに両方を設定するようご注意ください。

3. 機器の接続

【ヒント】接続する機器の電源が「OFF」になっていることを確認しましょう。

- ご使用になるアナログ・プレーヤーの入力ケーブル(RCA ピン)をカローラの入力側端子に接続します。
- カローラ出力側端子(RCA ジャック)に、ビッグジョー パワーアンプ(または、その他のアンプ)からの入力ケーブル(RCA ピン)を接続します。
- この時、忘れずにアナログ・プレーヤーのアース線を、カローラまたは、パワーアンプなどに接続します。
 (カローラの場合は、後パネルの上部ボルトにワッシャーが付いているところに挟むようにします。)

4. アナログ・プレーヤーの使用方法

- カローラの電源スイッチを最初に「ON」にします。
- 次に、ビッグジョー パワーアンプの電源を「ON」にします。(この時、ボリュームは絞っておきます。)
- 最後にアナログ・プレーヤーを、それぞれの使用方法に従って起動し、カートリッジの針がレコード盤に下りるのを確認します。
- カートリッジの針がレコード盤のトレースを始めたら、最適な音量までボリュームを調整します。
- 最後に、電源を切る場合は、最初に、ビッグジョー パワーアンプ(または、その他のアンプ)の電源を「OFF」にします。この時、ボリュームは絞っておきましょう。
- 次にカローラの電源を「OFF」にします。

【注意事項】

1. 本製品は、保証期間中に、正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
2. 保証書に所定の事項をご記入の上、保存しておいて下さい。
3. 保証期間内であっても、ご使用方法によっては、保証が効かない場合も有りますので、注意事項を守って、安全にお使いくださるようお願いいたします。

輸入元: (有)横浜ベイサイドネット