



Firestone Audio

Battery Cute 2 (バッテリー キュート 2) ヘッドフォンアンプ

【BSFS031】



【Battery Cute2(バッテリー キュート 2)ヘッドフォンアンプ】

バッテリー キュート 2 は、今人気沸騰中の『iPOD』などのポータブル・プレーヤー用に作られた、ヘッドフォン・アンプです。

このキュートシリーズには、3 種類のヘッドフォンアンプがラインナップされていますが、この『バッテリー キュート』は、文字通り、充電電池内蔵タイプとなっていますので、より自由なシチュエーションで、お楽しみいただけます。

(内蔵充電電池で、連続 10 時間使用可能)

【Battery Cute2(バッテリー キュート 2)ヘッドフォンアンプの基本仕様】

- opamp 交換式 AB 級 DC アンプ
- 超低インピーダンス出力 ($Z_o < 0.05\Omega$)
- 超ワイドレンジ・高 S/N 比: 6Hz~300KHz (-1dB at 32Ω 負荷時)、-110dB(A)
- Max 出力: 6Vrms (8Ω~300Ω まで対応)
- ゲイン切替スイッチ付 (Low/High)
- ボリューム (直列/シャント) 切替式 (Dip SW) 内蔵
- opamp 交換可能 (OPA2227 内蔵)
- 適用ヘッドフォンインピーダンス: 8Ω~600Ω
- 9V (200mAh) ニッケル水素充電電池 x2 本内蔵 (充電回路付属)
- 24V (0.5A) 「PSE 対応済」 AC アダプター付属

【その他の特徴】

- 5mm 厚アルミ・フロントパネル
- 入力端子: RCA 端子 1 系統
- 出力端子: ヘッドフォン用ミニ・ジャック 1 系統
- サイズ: 8cm (W) x 11cm (D) x 5cm (H)
- 重量: 0.5kg
- カラー: グレー (G)、ブルー (B)、レッド (R)、バイオレット (V)

【付属品】

AC アダプター「24V (0.5A)」(PSE 対応済)
小型アーレンキー
マニュアル
保証書

輸入元: (有)横浜ベイサイドネット

【取扱説明】

1. 機器の接続

【ヒント】接続する機器の電源が「OFF」になっていることを確認しましょう。

- ご使用になるヘッドフォンのミニプラグ端子をバッテリー キュートのヘッドフォン出力側端子に接続します。
- ポータブル・プレーヤーなどの出力端子 (ミニジャック) と、バッテリーキュートの RCA 入力端子を、別途用意した「ピン・ミニケーブル」などで接続します。

2. バッテリー キュートの使用方法

- 最初に、バッテリー キュートの電源を「ON」にします。
(この時、ボリュームは絞っておきます。)
- 【注記】バッテリーキュートのパイロットランプは「ブルー」です。
- ポータブル・プレーヤーの電源を入れ、音楽の再生を始めます。
- バッテリー キュートのボリュームを調整して、お好きな音量でお楽しみください。
- ご使用になるヘッドフォンのインピーダンスによっては、リアパネルのゲイン切替 SW を High または、Low に切り替える必要が有るかもしれません。
- 電源を切る場合は、最初に、バッテリー キュートの電源を「OFF」にします。この時、ボリュームは絞っておきましょう。
- 次にポータブル・プレーヤーの電源を切り、入力ケーブルを外します。
- 必要であれば、ヘッドフォンのミニプラグを抜きます。

【注記】バッテリー キュートを充電する場合は、AC アダプターを接続した状態で、電源スイッチを「OFF」にして置けば、約 8 時間程で充電が完了します。

【注意事項】

1. 本製品は、保証期間中に、正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
2. 保証書に所定の事項をご記入の上、保存しておいて下さい。
3. 保証期間内であっても、ご使用方法によっては、保証が効かない場合も有りますので、注意事項を守って、安全にお使いくださるようお願いいたします。
4. FireStone のキュート・シリーズのヘッドフォンアンプは、3 種類ありますが、外観上の区別が無いのでご購入時にパッケージの表示と、本体リアパネルに貼られている「カラー・シール」で、間違いがないことをご確認ください。

カラー・シールの識別

- ブルー: バッテリー キュート 2
- レッド: キュート アンコール
- グリーン: キュート ビヨンド

【ヒント】カラー・シールの色は、それぞれのアンプのパイロットランプの色に合わせてありますので、電源を「ON」にした時に、再度、ご確認ください。

輸入元: (有)横浜ベイサイドネット