



Firestone Audio

Cute Beyond(キュート ビヨンド)ヘッドフォンアンプ

【BSFS033】



【Cute Beyond(キュートビヨンド)ヘッドフォンアンプ】

キュート ビヨンドは、今人気沸騰中の『iPOD』などのポータブル・プレーヤー用に作られた、ヘッドフォン・アンプです。

このキュートシリーズには、3種類のヘッドフォンアンプがラインナップされていますが、この『キュートビヨンド』は、究極のヘッドフォンアンプを目指して、A級DCアンプ構成とすることによって、よりハイグレードな音質を目指しました。音質重視の方にお勧めのアンプとなっています。

【Cute Encore(キュート ビヨンド)ヘッドフォンアンプの基本仕様】

- opamp 交換式 A級DCアンプ
- opamp: OPA2227 内蔵
- 超低インピーダンス出力 ($Z_o < 0.05\Omega$)
- 超ワイドレンジ・高S/N比: 6Hz~300KHz(-1dB at 100 Ω 負荷時)、-107dB(A)
- Max出力: 6Vrms(8 Ω ~600 Ω まで対応)
- ゲイン切替スイッチ付(Low/High)
- ボリューム(直列/シャント)切替式(Dip SW)内蔵
- 適用ヘッドフォンインピーダンス: 8 Ω ~600 Ω
- 24V(0.5A)「PSE対応済」ACアダプター付属

【その他の特徴】

- 5mm厚アルミ・フロントパネル
- 入力端子: RCA端子1系統
- 出力端子: ヘッドフォン用ミニ・ジャック1系統
- サイズ: 8cm(W)x11cm(D)x5cm(H)
- 重量: 0.4kg
- カラー: グレー(G)、ブルー(B)、レッド(R)、バイオレット(V)

【付属品】

ACアダプター「24V(0.5A)」(PSE対応済)
小型アーレンキー
マニュアル
保証書

【取扱説明】

1. 機器の接続

【ヒント】接続する機器の電源が「OFF」になっていることを確認しましょう。

- ご使用になるヘッドフォンのミニプラグ端子をキュート ビヨンドのヘッドフォン出力側端子に接続します。
- ポータブル・プレーヤーなどの出力端子(ミニジャック)と、キュート ビヨンドの RCA 入力端子を、別途用意した「ピン・ミニケーブル」などで接続します。

2. キュート ビヨンドの使用方法

- 最初に、キュート ビヨンドの電源を「ON」にします。
(この時、ボリュームは絞っておきます。)
- 【注記】キュート ビヨンドのパイロットランプは「グリーン」です。
- ポータブル・プレーヤーの電源を入れ、音楽の再生を始めます。
- キュート ビヨンドのボリュームを調整して、お好きな音量でお楽しみください。
- ご使用になるヘッドフォンのインピーダンスによっては、リアパネルのゲイン切替 SW を High または、Low に切り替える必要が有るかもしれません。
- 電源を切る場合は、最初に、キュート ビヨンドの電源を「OFF」にします。この時、ボリュームは絞っておきましょう。
- 次にポータブル・プレーヤーの電源を切り、入力ケーブルを外します。
- 必要であれば、ヘッドフォンのミニプラグを抜きます。

【注意事項】

1. 本製品は、保証期間中に、正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
2. 保証書に所定の事項をご記入の上、保存しておいて下さい。
3. 保証期間内にあっても、ご使用方法によっては、保証が効かない場合も有りますので、注意事項を守って、安全にお使いいただけるようお願いいたします。
4. FireStone のキュート・シリーズのヘッドフォンアンプは、3種類ありますが、外観上の区別が無いのでご購入時にパッケージの表示と、本体リアパネルに貼られている「カラー・シール」で、間違いがないことをご確認ください。

カラー・シールの識別

- ブルー: バッテリー キュート 2
- レッド: キュート アンコール
- グリーン: キュート ビヨンド

【ヒント】カラー・シールの色は、それぞれのアンプのパイロットランプの色に合わせてありますので、電源を「ON」にした時に、再度、ご確認ください。